

[] **ОКА-102К верс. 07.16** ; чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.
 тел./факс +375-17-363-74-80 e-mail: maxnum@yandex.ru ; 3637480@mail.ru
 8-029-657-657-2 (Андрей); 8-029-681-51-01 (Сергей); 8-029-680-92-02 (Иван)

▶ — Помеченные данным знаком пункты инструкции выполнять только по необходимости!

1. Утром (Начало смены)

На ТАБЛО

1—01	Включить кассу.	0	0.00
▶	Если на табло "СБ. 10_19" нажать [С]	0	0.00
1—02	Нажимать клавишу [КР] до "ПАРОЛЬП"	ПАРОЛЬП	
1—03	Набрать [0][0][0][0] и нажать клавишу [ИТОГ]	П	0.00
1—04	Нажать цифру [1] и клавишу [ИТОГ]	— — Н С — —	
1—05	Нажать клавишу [ИТОГ] На табло – ВРЕМЯ .	8-59-59	
▶	При необходимости набрать точное значение ВРЕМЕНИ (часы-мин)		
1—06	Нажать клавишу [ИТОГ] На табло – ДАТА .	dA 25.02.18	
▶	При необходимости набрать верное значение ДАТЫ.		
1—07	Нажать клавишу [ИТОГ]	ОПЕР?	1
▶	Если появится сообщение "СБ ВР" нажать клавиши [С] и [ИТОГ]		
1—08	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Начало смены"	
▶	Набрать сумму ВНОСИМЫХ НАЛИЧНЫХ		
▶	Нажать клавишу [+]	"Внесение"	
1—09	Нажимать клавишу [КР] до "ПАРОЛЬР"	ПАРОЛЬР	
1—10	Набрать [0][0][0][0] и нажать клавишу [ИТОГ]	Р	0.00

2. X-Отчёт (Отчёт Без Гашения)

На ТАБЛО

2—01	Нажимать клавишу [КР] до "ПАРОЛЬП"	ПАРОЛЬП	
2—02	Набрать [0][0][0][0] и нажать клавишу [ИТОГ]	П	0.00
2—03	Нажать цифру [1] и клавишу [ПИ]	"X-отчёт"	
2—04	Нажимать клавишу [КР] до "ПАРОЛЬР"	ПАРОЛЬР	
2—05	Набрать [0][0][0][0] и нажать клавишу [ИТОГ]	Р	0.00

3. Z-Отчёт (Отчёт С Гашением)

На ТАБЛО

3—01	Нажимать клавишу [КР] до "ПАРОЛЬП"	ПАРОЛЬП	
3—02	Набрать [0][0][0][0] и нажать клавишу [ИТОГ]	П	0.00
3—03	Нажать цифру [1] и клавишу [ПИ]	"X-отчёт"	
3—04	Набрать сумму <i>Изымаемых НАЛИЧНЫХ</i> (см. стр. "КАССА" в X-отчёте)		
3—05	Нажать клавишу [—]	"Выплата"	
▶	Если необходимо распечатать контрольную ленту:		
▶	Нажать клавишу [#]	ПЧ?	
▶	Нажать клавишу [ИТОГ]	Г.С?	
▶	Если КЛ распечаталась правильно - Нажать клавишу [ИТОГ]	П	0.00
3—06	Нажать цифру [1] (белую) и клавишу [АН]	Г.С?	
3—07	Нажать клавишу [ИТОГ] На табло – ДАТА .	dA 25.02.18	
3—08	Нажать клавишу [ИТОГ]	"Z-отчёт"	
3—09	Выключить кассовый аппарат		

Работа на кассовом аппарате.

Одна покупка и расчёт наличными.

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
	3	Нажать клавишу [ПИ]
Оплата: Наличными	4	Набрать сумму от покупателя
	5	Нажать клавишу [ИТОГ]

Одна покупка и расчёт пластиковой картой

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
	3	Нажать клавишу [ПИ]
Оплата: Безнал.	4	Нажать цифру [1] (белую)
	5	Нажать клавишу [ПИ]
	6	Нажать клавишу [ИТОГ]

Пробить несколько покупок.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
	повторить п.1-п.2	
	3	Нажать клавишу [ПИ]
Оплата: Безнал.	4	Нажать цифру [1] (белую)
	5	Нажать клавишу [ПИ]
	6	Нажать клавишу [ИТОГ]

Пробить несколько покупок по одной цене.	1	Набрать кол-во покупок
	2	Нажать клавишу [•]
	3	Нажать клавишу [X]
	4	Набрать цену за 1 единицу
	5	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
Оплата: Наличными	6	Набрать сумму от покупателя
	7	Нажать клавишу [ИТОГ]

Если в чеке надо отменить последнюю покупку (нажата секция) Нажать клавишу [СТ]

Аннулирование (отмена) НЕ закрытого чека	1	Нажать клавишу [ПИ]
	2	Нажать клавишу [АН]

только последнего!	▶ на табло: УВЕРЕН? ▶ на табло: № чека	1	Нажать клавишу [АН]
		2	Нажать клавишу [И]
		3	Нажать клавишу [И]

Возврат (наличн.)	1	клавишу [КР] до "ПАРОЛЬП"
	2	[0][0][0][0][ИТОГ]
	3	клавишу [ВЗ]
	4	Набрать сумму возврата
	5	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
	6	Нажать клавишу [ИТОГ]

Возврат (безнал)	1	клавишу [КР] до "ПАРОЛЬП"
	2	[0][0][0][0][ИТОГ]
	3	клавишу [ВЗ]
	4	Набрать сумму возврата
	5	Нажать секцию (серая 1 ... 4)
	6	Нажать цифру [1] (белую)
	7	Нажать клавишу [ПИ]
	8	Нажать клавишу [ИТОГ]

На ТАБЛО расшифровка

Необходимы действия кассира.

СО	— Ошибка кассира	Нажать [С]
НБ	— Нет Бумаги	Заправить чековую ленту и Нажать [С]
СО Г.С.	— Требуется закрыть смену	Выполнить пункты с п.3—01 по п.3—08
АРП	— Сбой по питанию	Выключить кассу из розетки и включить заново.
СБОЙ 07	— Смена закрыта. Надо открыть.	Сначала надо открыть смену. п.1—02 - п.1—10
СБОЙ 09	— Смена открыта. Надо закрыть.	Сначала надо закрыть смену. п.3—01 - п.3—09
СБОЙ 08	— Выкл./ Вкл. КСА; Режим "0 0"	Нажать секцию [4] (серая) и цифру [9]
СБ. 10_19	— Не синхронизовались часы	Нажать [С]
С.О. 8Р	— Сбой часов	Нажать [С]
dАЛЕЕ	— "Далее"	Нажать клавишу [ИТОГ]