







[] **Тюитн-А версия 3.0 + Spectra-T1000 ; Чековая лента: термобумага, ширина 57 мм.**
тел./факс +375-17-363-74-В480 e-mail: taxnum@yandex.ru ; 3637480@mail.ru
8-029-657-657-2 (Андрей); 8-029-681-51-01 (Сергей); 8-029-680-92-02 (Иван)

 — Помеченные данным знаком пункты инструкции выполнять только по необходимости!

1. Утром (Начало смены)		<u>На ТАБЛО</u>
1—01	Включить кассу: Нажать клавишу [X], подержать 1-2 сек. и отпустить.	0 РЕГИСТРАЦИЯ
1—02	Нажать клавишу [ОПЛ] два раза	ПАРОЛЬ_____
1—03	Набрать ПАРОЛЬ - цифру [1]	ПАРОЛЬ *
1—04	Нажать клавишу [ОПЛ]	ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС
	При необходимости набрать точное (± 3 мин) ВРЕМЯ (часы мин сек)	
1—05	Нажать клавишу [ОПЛ]	ДАТА ДД.ММ.ГГ
	При необходимости набрать верное значение ДАТЫ (день мес год)	
1—06	Нажать клавишу [ОПЛ]	0.00
	При необходимости сделать "ВНЕСЕНИЕ" остатка (см. стр. 2)	

2. X-Отчёт (Отчёт Без Гашения)		<u>На ТАБЛО</u>
2—01	Нажать клавишу [С] затем клавишу [АН]	0 РЕГИСТРАЦИЯ
2—02	Нажать цифру [1]	1 ОТЧЕТЫ
2—03	Нажать клавишу [ОПЛ]	ПАРОЛЬ_____
2—04	Набрать [5][5][5][5][5][5] и нажать клавишу [ОПЛ]	ЗА СМЕНУ
2—05	Нажать клавишу [ОПЛ] два раза	"X-отчёт"
	Сумма НАЛИЧНЫХ в кассе см. строчку "В Денежном Ящике"	
2—06	Нажать клавишу [АН] три раза	
2—07	Нажать клавишу [ОПЛ] два раза	ПАРОЛЬ_____
2—08	Нажать цифру [1] и клавишу [ОПЛ]	0.00

3. Z-Отчёт (Отчёт С Гашением)		<u>На ТАБЛО</u>
3—01	Если НЕ БЫЛО продаж — нажать [#1] и клавишу [ОПЛ]	"Нулевой чек"
3—02	Узнать сумму "НАЛИЧНЫХ в КАССЕ" - выполнить с п.2—01 по п.2—05	"X-отчёт"
	и вернуться в р-м "РЕГИСТРАЦИЯ" — выполнить с п.2—06 по п.2—08	0.00
3—03	Выполнить операцию "Выплата Наличных" (Изъятие) — см. стр. 2	"Выплата"
	Если необходимо распечатать контрольную ленту: с п. 4—01 по п.4—08	
3—04	Нажать клавишу [АН]	0 РЕГИСТРАЦИЯ
3—05	Нажать цифру [2]	2 ГАШЕНИЕ
3—06	Нажать клавишу [ОПЛ]	ПАРОЛЬ_____
3—07	Набрать [5][5][5][5][5][5] и нажать клавишу [ОПЛ]	ЗА СМЕНУ Z
3—08	Нажать клавишу [ОПЛ]	обнулить? НЕТ
	Если будет запрос на подтверждение даты - Набрать дату и [ОПЛ]	
3—10	Нажать цифру [1] и клавишу [ОПЛ]	"Z-отчёт"
3—11	Выключить кассу: Нажать клавишу [X]; Держать 3-4 сек.; Отпустить.	

4. Распечатка контрольной ленты. (Только, если необходимо)		<u>На ТАБЛО</u>
4—01	Нажать клавишу [С] и клавишу [АН]	
4—02	Нажать цифру [1]	1 ОТЧЕТЫ
4—03	Нажать клавишу [ИТОГ]	ПАРОЛЬ_____
4—04	Набрать [5][5][5][5][5][5] и нажать клавишу [ИТОГ] 2 раза	0 X-ОТЧЕТ
4—05	Нажать цифру [6]	КОНТР. ЛЕНТА
4—06	Нажать клавишу [ИТОГ]	0 ОТОБРАЖЕНИЕ
4—07	Нажать цифру [1] и клавишу [ИТОГ] 3 (ТРИ) раза	"Контр. лента"
4—08	Нажать клавишу [АН] 4 (Четыре) раза	0 РЕГИСТРАЦИЯ

Работа на кассовом аппарате.

Внимание! Клавиши срабатывают при отпускании клавиши, а не при нажатии!

Одна покупка и расчёт наличными.

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [#1]
	3	Нажать клавишу [ПС]
Оплата:	4	Набрать сумму от покупателя
Наличными	5	Нажать клавишу [ОПЛ]

Пробить несколько покупок по одной цене.	1	Набрать кол-во покупок
	2	Нажать клавишу [•]
	3	Нажать клавишу [X]
	4	Набрать цену за 1 единицу
	5	Нажать клавишу [#1]
	6	Нажать клавишу [ПС]
Оплата:	7	Набрать сумму от покупателя
Безнал.	8	Нажать клавишу [ОПЛ]

Много покупок. Расчёт пластиковой картой

Пробить одну покупку.	1	Набрать сумму покупки
	2	Нажать клавишу [#1]
	повторить п.1-п.2	
	3	Нажать клавишу [ПС]
Оплата:	4	Нажать клавишу [НФ]
Безнал.	5	Нажать клавишу [•]
провести оплату КАРТОЙ по терминалу		
Если опл.ОК — Нажать клавишу [ОПЛ]		
Если карта не прошла	— см. ниже Аннулирование (отмена) не закрытого чека	

Аннулирование (отмена) НЕ закрытого чека	1	Нажать клавишу [ПС]
	2	Нажать клавишу [АН]
	3	Нажать цифру [1]
	4	Нажать клавишу [ОПЛ]
▶ на табло: ПРОМ.ИТОГ		
▶ на табло: ... НЕТ		
▶ на табло: ... ДА		

Аннулирование закрытого чека (До снятия Z-отчёта!)	1	Набрать № чека (см. стр. с датой)
	2	Нажать клавишу [НФ]
	3	Нажать цифру [3]
	4	Нажать цифру [1]
	5	Нажать клавишу [ОПЛ]
▶ на табло: "№ чека"		
▶ на табло: "№ чека"		
▶ на табло: ... НЕТ		
▶ на табло: ... ДА		

Нельзя аннулировать чек возврата! Нельзя одновременно аннулировать чек и делать возврат!

Возврат наличными	1	Нажать клавишу [НФ]
	2	Нажать клавишу [КОД]
	3	Набрать сумму возврата
	4	Нажать клавишу [#1]
	5	Нажать клавишу [ОПЛ]

Возврат безналом	1	Нажать клавишу [НФ]
	2	Нажать клавишу [КОД]
	3	Набрать сумму возврата
	4	Нажать клавишу [#1]
	5	Нажать клавишу [НФ]
	6	Нажать цифру [0]

На ТАБЛО расшифровка

Необходимы действия кассира.

Ошибка 10 — Ошибка кассира	Нажать [С]
Ошибка 14 — Смена уже закрыта.	Сначала пробить "Нулевой чек"
Ошибка 18 — Надо сделать Z-отчёт	выполнить пункты с п.3—04 по п.3—11
Ошибка 26 — Нет связи с блоком СКНО	Выкл. КСА; Проверить разъём СКНО
Ошибка 40 — Нет столько наличных за смену	Нажать [С]; Набрать меньшую сумму.
Ошибка 29 — Нет связи с терминалом	Выкл. КСА; Проверить разъём терминала